

このシートは、RV3000 A2使用時にJP1イベント通知ツールが出力するアラートと、その対応方法を一覧にまとめています。これらのアラートが出力された場合は、一確を確し、対応していただき、システムの運用上重要な高いアラートは、「アラートレベル」「アラートID」「重大度」「イベントID」を赤で表示します。

Table with columns: アラートレベル, イベントID, 重大度, イベントID, メッセージ(英語), メッセージ(日本語), 行番号(英語), SNMP OID, SNMP TYPE, SNMP SUMMARY, 対応. The table lists 76 different alert types such as 'サーバで警告イベントが発生しました', 'サーバでエラーイベントが発生しました', 'イベントが記録されました', etc., with their corresponding details and actions.

508	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Monitor ASIC / IC Failure Asserter)	(PartSystem EventMonitor ASIC / IC Failure Asserter)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.26491393	Monitor ASIC / IC Event	Monitor ASIC / IC Failure Asserter	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
509	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Sensor access degraded or unavailable)	(PartSystem EventSensor access degraded or unavailable)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649856	Management Subsystem Health Event	Sensor access degraded or unavailable	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
510	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Controller access degraded or unavailable)	(PartSystem EventController access degraded or unavailable)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649857	Management Subsystem Health Event	Controller access degraded or unavailable	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
511	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Management controller off-line)	(PartSystem EventManagement controller off-line)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649858	Management Subsystem Health Event	Management controller off-line	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
512	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Management controller Unavailable)	(PartSystem EventManagement controller Unavailable)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649859	Management Subsystem Health Event	Management controller Unavailable	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
513	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Sensor failure)	(PartSystem EventSensor failure)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649860	Management Subsystem Health Event	Sensor failure	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
514	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU failure)	(PartSystem EventFRU failure)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649861	Management Subsystem Health Event	FRU failure	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
515	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Sensor access Available)	(PartSystem EventSensor access Available)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649984	Management Subsystem Health Event	Sensor access Available	対応は必要ありません。
516	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Controller access Available)	(PartSystem EventController access Available)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649985	Management Subsystem Health Event	Controller access Available	対応は必要ありません。
517	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Management controller online)	(PartSystem EventManagement controller online)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649986	Management Subsystem Health Event	Management controller online	対応は必要ありません。
518	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Management controller Available)	(PartSystem EventManagement controller Available)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649987	Management Subsystem Health Event	Management controller Available	対応は必要ありません。
519	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Sensor failure Desasserted)	(PartSystem EventSensor failure Desasserted)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649988	Management Subsystem Health Event	Sensor failure Desasserted	対応は必要ありません。
520	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU failure Desasserted)	(PartSystem EventFRU failure Desasserted)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2649989	Management Subsystem Health Event	FRU failure Desasserted	対応は必要ありません。
522	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Battery low)	(PartSystem EventBattery low)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2715392	Battery Event	Battery low	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
523	警告	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Battery Failed)	(PartSystem EventBattery Failed)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2715393	Battery Event	Battery Failed	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
524	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Battery presence detected)	(PartSystem EventBattery presence detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2715394	Battery Event	Battery presence detected	対応は必要ありません。
525	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Session Activated)	(PartSystem EventSession Activated)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780928	Session Audit Event	Session Activated	対応は必要ありません。
526	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Session Deactivated)	(PartSystem EventSession Deactivated)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780929	Session Audit Event	Session Deactivated	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
528	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Session Invalid Username or Password)	(PartSystem EventSession Invalid Username or Password)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780930	Session Audit Event	Session Invalid Username or Password	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
529	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指検部位: システム装置 発生事象: Session Invalid password disabled)	(PartSystem EventSession Invalid password disabled)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2780931	Session Audit Event	Session Invalid password disabled	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
528	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Hardware Version change detected)	(PartSystem EventHardware Version change detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846464	Version Change Event	Hardware Version change detected	対応は必要ありません。
529	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Firmware or Software version change detected)	(PartSystem EventFirmware or Software version change detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846465	Version Change Event	Firmware or Software version change detected	対応は必要ありません。
530	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Hardware Incomability detected)	(PartSystem EventHardware Incomability detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846466	Version Change Event	Hardware Incomability detected	対応は必要ありません。
531	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Firmware Or SoftwareVersion Incomability detected)	(PartSystem EventFirmware Or SoftwareVersion Incomability detected)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846467	Version Change Event	Firmware Or SoftwareVersion Incomability detected	対応は必要ありません。
532	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Entity is of an invalid or unsupported hardware version)	(PartSystem EventEntity is of an invalid or unsupported hardware version)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846468	Version Change Event	Entity is of an invalid or unsupported hardware version	対応は必要ありません。
533	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Entity contains an invalid or unsupported firmware or software version)	(PartSystem EventEntity contains an invalid or unsupported firmware or software version)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846469	Version Change Event	Entity contains an invalid or unsupported firmware or software version	対応は必要ありません。
534	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Hardware Change detected with associated Entity was successful)	(PartSystem EventHardware Change detected with associated Entity was successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846470	Version Change Event	Hardware Change detected with associated Entity was successful	対応は必要ありません。
535	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Software or F/W Change detected with associated Entity was successful)	(PartSystem EventSoftware or F/W Change detected with associated Entity was successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846471	Version Change Event	Software or F/W Change detected with associated Entity was successful	対応は必要ありません。
536	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Hardware Change detected with associated Entity was not successful)	(PartSystem EventHardware Change detected with associated Entity was not successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846598	Version Change Event	Hardware Change detected with associated Entity was not successful	対応は必要ありません。
537	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Software or F/W Change detected with associated Entity was not successful)	(PartSystem EventSoftware or F/W Change detected with associated Entity was not successful)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2846599	Version Change Event	Software or F/W Change detected with associated Entity was not successful	対応は必要ありません。
538	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Not Installed)	(PartSystem EventFRU Not Installed)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912000	FRU State Event	FRU Not Installed	対応は必要ありません。
539	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Inactive)	(PartSystem EventFRU Inactive)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912001	FRU State Event	FRU Inactive	対応は必要ありません。
540	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: Software or F/W Activation Requested)	(PartSystem EventSoftware or F/W Activation Requested)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912002	FRU State Event	FRU Activation Requested	対応は必要ありません。
541	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Activation in Progress)	(PartSystem EventFRU Activation in Progress)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912003	FRU State Event	FRU Activation in Progress	対応は必要ありません。
542	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Active)	(PartSystem EventFRU Active)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912004	FRU State Event	FRU Active	対応は必要ありません。
543	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Deactivation Requested)	(PartSystem EventFRU Deactivation Requested)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912005	FRU State Event	FRU Deactivation Requested	対応は必要ありません。
544	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Deactivation in Progress)	(PartSystem EventFRU Deactivation in Progress)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912006	FRU State Event	FRU Deactivation in Progress	対応は必要ありません。
545	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指検部位: システム装置 発生事象: FRU Communication Lost)	(PartSystem EventFRU Communication Lost)	1.3.6.1.4.1.3183.1.1.0.2912007	FRU State Event	FRU Communication Lost	対応は必要ありません。
546	情報	0xFD0F	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(指定部位: \$1 発生事象: \$2)	(Part: \$1 Event: \$2)	1.3.6.1.4.1.59.3.900.100.301	Refresh Event	A refresh alert with severity OK has been sent.	対応は必要ありません。
547	警告	0xFD40	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(指定部位: \$1 発生事象: \$2)	(Part: \$1 Event: \$2)	1.3.6.1.4.1.59.3.900.100.302	Refresh Event	A refresh alert with severity Warning has been sent.	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。
548	障害	0xFD41	障害	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(指定部位: \$1 発生事象: \$2)	(Part: \$1 Event: \$2)	1.3.6.1.4.1.59.3.900.100.303	Refresh Event	A refresh alert with severity Critical has been sent.	システム装置の「ユーザーズガイド」に記載されているお困り合わせ先までご連絡してください。